

PE40 – 40W / 19V AC Power Adapter

Compatible to Shuttle XS35 / XS36 / X50V2/V3 series

English

Description:

This product is an external AC to DC power adapter meant as a replacement device for certain Shuttle products. It provides a maximum output wattage of 40W.

Specifications:

- Compatible to Shuttle Slim PC series XS35, XS36 and Shuttle All-in-One PCs X50V2/V3 series.
- Input: 100~240 VAC (auto-adjust), 50~60 Hz, max. 1.5 A
- Output: 19V DC, max. 2.1 A, max. 40 W
- Cooling: passive, fanless
- Dimensions: 89,5 x 37 x 26,5 mm (LWH)
- DC connector: 5,5/2,5mm (outer/inner diameter)
- AC connector: Europlug
- Operation temperature range: 5~35 °C (41~95 °F)
- Relative humidity range: 10~90% (non-condensing)
- Compliance and Logos: CE, WEEE and others

Package contents:

1. AC power adapter (40W) with cable and DC output plug
2. AC power cord with Europlug
3. This quick guide

Installation:

Proper installation is required to ensure the unit operates correctly.

1. Check the package contents against the list above.
2. Connect the DC plug of the power adapter to the DC input of the XS35/XS36/X50 series device.
3. Connect the AC power cable to the AC power adapter.
4. Connect the AC power cord with the mains. It is recommended, for enhanced protection, to purchase a multi-outlet power strip with surge suppression.

Caution:

This unit is not repairable. Do not attempt to open or service this device. Changes or modifications to this product not approved by the manufacturer will void warranty and will violate CE approval. To avoid harness to come in contact with sharp edges of metal plates or the likes protect them using grommets or insulation tubes. This product is intended for indoor use and dry locations only. Do not use in damp or wet locations. Disconnect power before handling or cleaning. Do not use solvents or chemicals to clean this product. Do not allow any liquid on or inside this product. To clean, wipe gently with a soft, dry cloth. Do not use this device with an external dimmer.

Deutsch

Beschreibung:

Dieses Produkt ist ein externes 40W-Netzteil, das die Wechselspannung aus dem Stromnetz in eine Gleichspannung umwandelt und für bestimmte Shuttle-Produkte geeignet ist.

Spezifikation:

- Kompatibel mit den Shuttle Slim PC Serien XS35, XS36 und den Shuttle All-in-One PCs der X50V2/V3-Serie.
- Eingang: 100-240 VAC (autom.), 50-60 Hz, max. 1,5 A
- Ausgang: 19V DC, max. 2,1 A, max. 40 W
- Passive Kühlung (lüfterlos)
- Abmessungen: 89,5 x 37 x 26,5 mm (LBH)
- DC-Anschluss: 5,5/2,5mm (Außen-/Innendurchmesser)
- AC- Anschluss: Eurostecker
- Betriebstemperaturbereich: 5-35 °C (41-95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90% (nicht kondensierend)
- Konformität und Logos: CE, WEEE und weitere

Lieferumfang:

1. AC Netzteil (40W) mit Anschlusskabel und DC-Stecker
2. AC Netzkabel mit Eurostecker
3. Diese Kurzanleitung

Installation:

Achten Sie beim Anschließen auf die richtige Reihenfolge:

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang anhand der obigen Liste.
2. Verbinden Sie das DC-Kabel des Netzteils mit dem DC-Eingang des XS35/XS36/X50-Produktes.
3. Verbinden Sie das AC-Netzkabel mit dem Netzteil.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose. Es wird empfohlen, eine Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz dazwischen zu schalten.

Achtung:

Dieses Produkt ist nicht reparabel. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu warten. Änderungen oder Modifikationen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, führen zum Verlust des Garantieanspruchs und können die CE-Konformität beeinträchtigen. Falls die Kabel mit scharfkantigem Metall o.ä. in Berührung kommen, dann schützen Sie das Kabel mit Kabeldurchführungen oder Schutzhüllen. Das Produkt ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet. Nutzen Sie es nicht an feuchten oder nassen Orten. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Zum Reinigen wischen Sie sanft mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Dimmer für dieses Produkt.

Français

Description:

Ce produit est un bloc d'alimentation externe de 40 W qui transforme le courant alternatif en courant continu. Il est compatible avec certains modèles Shuttle.

Spécifications:

- Compatible avec les modèles Shuttle: Slim PC, séries XS35, XS36 et All-in-One séries X50V2/V3.
- Entrée: 100~240V AC (automatique), 50~60 Hz, max. 1,5 A
- Sortie: 19V DC, max. 2,1 A, max. 40 W
- Refroidissement passif sans ventilateur
- Dimensions: 89,5 x 37 x 26,5 mm (Llh)
- Connecteurs DC: 5,5/2,5mm (diamètre externe/interne)
- Connecteurs AC: prise Euro
- Température de mise en service: 5~35 °C (41~95 °F)
- Taux d'humidité non condensée: 10~90%
- Conformité et logos: CE, WEEE et autres

Contenu livré:

1. Bloc d'alimentation AC (40W) avec câble et prise DC
2. Cordon d'alimentation AC avec prise Euro
3. Cette notice

Installation:

Veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Vérifiez les éléments livrés à l'aide de la liste ci-dessus.
2. Connectez la prise DC de l'adaptateur à l'entrée DC d'un appareil des séries XS35/XS36/X50.
3. Connectez le câble d'alimentation AC à l'adaptateur.
4. Branchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur à la prise de courant. Il est recommandé d'utiliser une multiprise protégée des surtensions.

Attention:

Cet adaptateur n'est pas réparable. N'essayez pas de l'ouvrir ou de le réparer. Toute intervention ou modification de ce produit non approuvée par le constructeur annulera la garantie et altérera la conformité CE. Si les câbles risquent d'être en contact avec des objets coupants, protégez les dans une gaine. Ce produit est exclusivement destiné à un usage dans un intérieur sec et ne peut être utilisé dans un espace détrempé ou humide. Débranchez l'adaptateur avant de le manipuler ou de le nettoyer. A cette fin, frottez le délicatement avec un tissu sec et doux. N'utilisez aucun produit nettoyant chimique et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur. N'utilisez pas cet adaptateur avec un variateur externe.